

ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED 2ΣΕ1 ΜΟΝΟ/CCT 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 12V-48VDC 10A LC2-ZR ZIGBEE 3.0

Συμβατό με ταινίες LED CCT 2 καλωδίων
 Ελεγκτής 2σε1: μονόχρωμο / διπλό λευκό (CCT) – εναλλαγή λειτουργιών με ένα κουμπί
 Τροφοδοσία: DC12-48V, ρεύμα εξόδου: 10Α/κανάλι, συνολικά μέγ. 10Α
 Επικοινωνία Zigbee 3.0 και 2.4GHz RF για υποστήριξη τηλεχειριστηρίων MiBoxer
 Ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος, ομαλές μεταβάσεις χωρίς τρεμόπαιγμα
 Λειτουργία αναμεταδότη – αυτόματη αναμετάδοση σήματος μεταξύ ελεγκτών, απεριόριστη εμβέλεια ελέγχου
 Εμβέλεια ελέγχου: Zigbee 100m (ανοιχτός χώρος), RF 30m
 Υποστήριξη εφαρμογής Tuya Smart (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0)

LC2-ZR 2σε1 ΜΟΝΟ/CCT 2 καλωδίων LED ελεγκτής 12V-48VDC 10Α με Zigbee 3.0 και 2.4GHz RF για υποστήριξη τηλεχειριστηρίων

MiBoxer, συμπαγής συσκευή για έλεγχο φωτισμού LED ΜΟΝΟ ή ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας χρώματος με ταινίες CCT 2 καλωδίων. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου RF 2.4GHz ή εφαρμογής Tuya Smart (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0). Ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος με ομαλές μεταβάσεις χωρίς τρεμόπαιγμα. Ενσωματωμένη λειτουργία αναμεταδότη με απεριόριστη εμβέλεια ελέγχου.

Συμβατά προϊόντα



FUT006



FUT007



S1



S1



S1



B1



B1



T1



B2



T2



FUT087



FUT087B



ZB-BOX1



ZB-BOX2



ZB-BOX3

Προδιαγραφή

Symbol (EAN13)	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]
LC2-ZR	12 - 48V DC	12

